

ממיר מתח GP100

(חיבור לשקע המצת)

מאפשר חיבור מכשירי חשמל כגון: מחשב נייד/כף יד, מטען טלפונים או מצלמות, מכשירים אלקטרוניים בהספק של עד 80 וואט כולל הגנה בפני פריקת יתר של המצבר

תכונות:

- מתח כניסה 12VDC
- תחום מתח כניסה (10.5-15VDC)
- הספק מקסימלי 80W
- תדירות מוצא +/- 3Hz 50Hz
- גל מוצא – דמוי גל סינוס
- נצילות- 85%
- נתיך 30V-10A
- משקל- 0.2 ק"ג
- הגנה בפני עומס והתחממות יתר



SPECIFICATIONS

Max AC output	80W
Max continuous AC output	80W
Peak power (W)	150 1 cycle
Output voltage (VAC)	True RMS 230± 10V
Output Frequency (Hz)	50±3 HZ
Maximum efficiency (approx.)	≥85%
Input voltage range (VDC)	10.5 - 15.0 Volts
Low battery shutdown/auto reset	9.8 - 10.4 Volts
Overload shutdown/auto reset	≥15.5 Volts
Output wave form	Modified sine wave
No. of AC receptacles	One
Battery tester (T)	N/A
Fuse (amperes)	10
Weight (approx)	0.2 Kgs

Characteristics subject to change without prior notice